

Mit dem Telefondienst besteht unabhängig vom Anschluss (analog oder ISDN) die Möglichkeit verschiedene Funktionen, wie zum Beispiel eine Rufumleitung, in Anspruch zu nehmen, welche mit Hilfe des Telefons zu programmieren sind.

Leistungsmerkmal	Aktivierung	Deaktivierung	Abfrage Status	Funktionen
Einmalige Unterdrückung der Übermittlung der Rufnummern	*31*<no>	Automatisch bei nächsten Anruf	-	Unterdrückt die Rufnummer für ein Telefonat bei vorher angezeigter Rufnummer
Permanente Unterdrückung der Übermittlung der Rufnummer	*32#	#32#	*#32#	Unterdrückt die Rufnummer permanent für alle Telefonate bei vorher angezeigter Rufnummer
Anrufweiterleitung direkt	*21*<no>#	#21#	*#21#	Direkte Anrufumleitung auf eine andere Rufnummer
Anrufweiterleitung direkt an die Voicemail	*28#	#21#	*#21#	Direkte Anrufumleitung an die Voicemailbox
Anrufweiterleitung wenn nicht erreichbar	*61*<no>#	#61#	*#61#	Der Anruf wird nach 20 Sek. auf eine andere Rufnummer umgeleitet
Anrufweiterleitung wenn nicht erreichbar an die Voicemail	*68#	#61#	*#61#	Anrufweiterleitung an die Voicemail wenn nicht erreichbar
Anrufweiterleitung wenn im Gespräch/bei besetzt	*67*<no>#	#67#	*#67#	Anrufweiterleitung an eine gewünschte Rufnummer wenn im Gespräch/bei besetzt
Anrufweiterleitung wenn im Gespräch/bei besetzt an die Voicemail	*691#	#67#	*#67#	Anrufweiterleitung an die Voicemail wenn im Gespräch/bei besetzt
Anrufweiterleitung bei Stromausfall	*22*<no>#	#22#	*#22#	Bei Stromausfall am Router wird der Anruf umgeleitet
Anrufweiterleitung bei Stromausfall an die Voicemail	*692#	#22#	*#22#	Anrufweiterleitung an die Voicemail bei Stromausfall
Parallelruf auf zwei Endgeräten	*481*<no>#	#481#	*#481	Zusätzlich zum ersten Telefon klingelt ein zweites parallel
Bitte nicht stören	*26#	#26#	*#26#	Es kommt die Ansage: „Der angerufene Teilnehmer möchte zur Zeit nicht gestört werden“
Abweisen von Anrufen mit unterdrückter Rufnummer	*99#	#99#	*#99#	Es kommt die Ansage: „Der Teilnehmer wünscht keine Anrufe mit Rufnummerunterdrückung.“ So unterbinden Sie Werbeanrufe oder andere unerwünschte Anrufe
Voicemail/Anrufbeantworter abfragen oder Einrichten	*777#	-	-	Die Voicemail ist Ihr persönlicher Anrufbeantworter. Sie benötigen kein spezielles Endgerät. Die DG Voicemail ist im Netz integriert.
Ansage des letzten eingegangenen Anrufs	*16#	-	-	Das Deutsche Glasfaser Telefon-System nennt Ihnen die zuletzt angerufene Rufnummer
Rückruf des letzten eingegangenen Anrufs	*12#	-	-	Mit der Rückruf-Funktion können Sie den zuletzt eingegangenen Anruf zurückrufen - egal ob dieser angenommen wurde oder nicht
Ansage des letzten abgehenden Anrufs	*15#	-	-	Das Deutsche Glasfaser Telefon-System nennt Ihnen die Rufnummer des letzten abgehenden Anrufs
Rückruf des letzten abgehenden Anrufs	*11#	-	-	Mit der Rückruf-Funktion können Sie den letzten abgehenden Anruf erneut anrufen - egal ob dieser angenommen wurde oder nicht
Ansage der eigenen Rufnummer	*14#	-	-	Das Deutsche Glasfaser Telefon-System nennt Ihnen Ihre eigene Rufnummer
Alle Funktionen zurückstellen	*00#	-	-	Deaktiviert alle Funktionen, die bereits getätigt wurden

Hinweis:

Nutzen Sie SIP-Accounts in Kombination mit einer Fritzbox? Dann sollten Sie bei jeder Möglichkeit erst *# drücken.